

**Techair** ALTERNATIVNÍ  
SPOL. S R.O. FILTRAČNÍ ELEMENTY  
KOMPRESORY

# BOGE HP

BOGE HP Plastic end caps	P		M		A	
Zadržovací částice	3 µm		0,01 µm		Aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	6		1		1*	
Oleje -q. třída (ISO 8573-1)	-		1		1	
Filtrační médium	Akrylová vlákna, celulóza		Borosilikátní mikrofiltr		Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot [°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Diferenční tlak (new) [mbar]	10		80		60	
	P		M		A	
	BOGE	OMEGA AIR	BOGE	OMEGA AIR	BOGE	OMEGA AIR
	F6P	OBO F6 P/R	F6M	OBO F6 M/S	F6A	OBO F6 A/A
	F9P	OBO F9 P/R	F9M	OBO F9 M/S	F9A	OBO F9 A/A
	F12P	OBO F12 P/R	F12M	OBO F12 M/S	F12A	OBO F12 A/A
	F18P	OBO F18 P/R	F18M	OBO F18 M/S	F18A	OBO F18 A/A
	F36P	OBO F36 P/R	F36M	OBO F36 M/S	F36A	OBO F36 A/A
	F65P	OBO F65 P/R	F65M	OBO F65 M/S	F65A	OBO F65 A/A
	F95P	OBO F95 P/R	F95M	OBO F95 M/S	F95A	OBO F95 A/A
	F130P	OBO F130 P/R	F130M	OBO F130 M/S	F130A	OBO F130 A/A
	F190P	OBO F190 P/R	F190M	OBO F190 M/S	F190A	OBO F190 A/A
	F260P	OBO F260 P/R	F260M	OBO F260 M/S	F260A	OBO F260 A/A
	F380P	OBO F380 P/R	F380M	OBO F380 M/S	F380A	OBO F380 A/A

\* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“

**Techair** ALTERNATIVNÍ  
SPOL. S R.O. FILTRAČNÍ ELEMENTY  
KOMPRESORY

# BOGE

BOGE (previous)  Plastic end caps	V		FP		A	
Zadržovací částice	3 µm		0,01 µm		Aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	6		1		1*	
Oleje -q. třída (ISO 8573-1)	-		1		1	
Filtrační médium	Akrylová vlákna, celulóza		Borosilikátní mikrofiltr		Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot [°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Diferenční tlak (new) [mbar]	10		80		60	
KOMPRESORY	V		FP		A	
	BOGE	OMEGA AIR	BOGE	OMEGA AIR	BOGE	OMEGA AIR
	<b>1/5 V</b>	OBO 5 V/P	<b>1/5 FP</b>	OBO 5 FP/S	<b>1/5 A</b>	OBO 5 A/A
	<b>1/10 V</b>	OBO 10 V/P	<b>1/10 FP</b>	OBO 10 FP/S	<b>1/10 A</b>	OBO 10 A/A
	<b>1/12 V</b>	OBO 12 V/P	<b>1/12 FP</b>	OBO 12 FP/S	<b>1/12 A</b>	OBO 12 A/A
	<b>1/20 V</b>	OBO 20 V/P	<b>1/20 FP</b>	OBO 20 FP/S	<b>1/20 A</b>	OBO 20 A/A
	<b>1/30 V</b>	OBO 30 V/P	<b>1/30 FP</b>	OBO 30 FP/S	<b>1/30 A</b>	OBO 30 A/A
	<b>1/50 V</b>	OBO 50 V/P	<b>1/50 FP</b>	OBO 50 FP/S	<b>1/50 A</b>	OBO 50 A/A
	<b>1/80 V</b>	OBO 80 V/P	<b>1/80 FP</b>	OBO 80 FP/S	<b>1/80 A</b>	OBO 80 A/A
	<b>1/120 V</b>	OBO 120 V/P	<b>1/120 FP</b>	OBO 120 FP/S	<b>1/120 A</b>	OBO 120 A/A
	<b>1/160 V</b>	OBO 160 V/P	<b>1/160 FP</b>	OBO 160 FP/S	<b>1/160 A</b>	OBO 160 A/A
	<b>1/250 V</b>	OBO 250 V/P	<b>1/250 FP</b>	OBO 250 FP/S	<b>1/250 A</b>	OBO 250 A/A

\* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“